

FBP/FBE

VIBRATORSLODA BENSIN/EL



FBP

FBE

Vibratorsloda i bensin- eller elutförande.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drift- och underhållskostnader.

- Enkel och lättmanövrerad motorsloda.
- Honda Bensinmotor eller 230V, 1-fas motor.
- Variabel vibrationsfrekvens.
- Ställbar arbetsvinkel på profilen för arbete i båda riktningarna vid förflyttning av profilen.
- Lyfthandtag och skyddsbygel över motorn.
- Slät aluminiumprofil i lådform, lätt att rengöra.
- Avvibrerat handtagsrör ger optimal operatörskomfort.
- Handtagsröret kan med lätt skarvas med ytterligare rör.

TEKNISKA DATA – SWEPAC FBP/FBE

Bensin, FBP

Bensinmotor	Honda GX25
Effekt	1,0 kW (1,1hk)
Tankvolym	0,5 liter
Centrifugalkraft	1500 N
Frekvens	9000 vib/min
Vikt, drivenhet	12,5 kg

El, FBE

Elmotor	230V, 1-fas
Effekt	500 W
Centrifugalkraft	1300 N

Frekvens	12000 vib/min
Vikt, drivenhet	12 kg

Aluminiumprofil

1,5 m	4,6 kg
2,0 m	6,2 kg
2,5 m	7,8 kg
3,0 m	9,3 kg

ARTIKELNUMMER

4080448	Drivenhet FBP, bensin
4080449	Drivenhet FBE, el
4080450	Profil 2,0 m

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.